


## Общая информация о продукте

Aqara Wireless Mini Switch — беспроводная мини-кнопка с низким энергопотреблением для управления умными устройствами Aqara. Её можно разместить или приклеить практически на любую поверхность. Доступно однократное, двойное и долгое нажатие.

### Справочная информация

1. Для работы устройства требуется Центр умного дома (хаб) с поддержкой протокола Zigbee 1.2.
2. При использовании устройства с HomeKit требуется домашний центр Apple HomeKit.
3. Для получения более подробной информации посетите сайт [www.aqara.com/support](http://www.aqara.com/support).



## Быстрая настройка

1. Прежде чем активировать устройство, убедитесь, что у вас загружено приложение Aqara Home и установлен Центр умного дома (хаб) Aqara с поддержкой Zigbee 3.0.
2. Откройте приложение Aqara Home, нажмите «+» в правом верхнем углу главной страницы и перейдите на страницу «Добавить устройство (аксессуар)». Выберите «Беспроводная кнопка» и добавьте его согласно инструкциям в приложении.

\* Если не удалось добавить устройство, переместите изделие ближе к Центру умного дома (хабу) и повторите попытку.

## Монтаж

Проверка соединения с Центром умного дома (хабом): однократно нажмите кнопку сброса. Если хаб подаёт голосовые команды, значит связь стабильна.

\* Для максимально эффективной работы устройства избегайте металлических предметов и поверхностей вблизи устройств.


### Вариант 1

Разместите датчик движения на горизонтальной поверхности (столе, шкафу, полке и др.).



### Вариант 2

Снимите защитную плёнку и приклейте кнопку в нужном месте.



\* Поверхность должна быть чистой и сухой.

## **Технические характеристики**

Наименование продукта: Aqara Wireless Mini Switch

Модель: WXKG11LM

Габариты: 45 × 45 × 12 мм (1,77 × 1,77 × 0,47 дюймов)

Протокол беспроводной связи: Zigbee

Батарея: CR2032

Температура эксплуатация: -10°C – +50°C (14°F – 122°F)

Рабочая влажность: 0 – 95% относительной влажности, без конденсации

Максимальная мощность передатчика (Zigbee): 9,9 дБм

Рабочая частота: 2400 – 2483,5 МГц

## **Меры предосторожности**

1. Этот прибор — НЕ игрушка. Пожалуйста, не допускайте к нему детей.
2. Данный прибор предназначен для использования только внутри помещений. Не используйте его во влажной среде или на открытом воздухе.

3. Оберегайте прибор от воздействия влаги, не допускайте попадания воды или других жидкостей на устройство.
4. Не помещайте прибор в закрытый корпус, если там нет вентиляции.
5. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Все ремонтные работы должны выполняться специалистом.
6. Этот прибор предназначен для повышения комфорта и качества домашнего пребывания и напоминания о домашних событиях. Если пользователь нарушает инструкцию по использованию прибора, производитель не несёт ответственности за риски и повреждение имущества.

## **Правила и условия хранения и транспортировки**

Оборудование должно быть защищено от внешних воздействий. Допустимая температура окружающего воздуха: -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F ).

## **Информация о мерах при неисправности оборудования**

В случае обнаружения неисправности оборудования:

1. Извлеките элемент питания;
2. Обратитесь в сервисный центр для получения консультации или ремонта оборудования.

\* Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы.

Производитель: Lumi United Technology Co., Ltd.  
Room 801-804, Building 1, Chongwen Park, Nanshan iPark,  
No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan  
Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China  
Офис 801-804, здание 1, парк Чонгвен, Наньшань iPark,  
№3370, проспект Люсянь, микрорайон Фугуан, жилой  
район Таоюань, р-н Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай  
Сайт: [www.aqara.com](http://www.aqara.com)  
E-mail: [www.aqara.com/support](mailto:www.aqara.com/support)  
Сделано в Китае

Импортер: ООО «СофтМастер»  
Адрес: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный  
округ Хорошевский, ул. Авиаконструктора Микояна,  
д. 12, помещ. II, ком.7,8,9,10,11  
Сайт: [www.aqara.ru](http://www.aqara.ru)  
Телефон: 8-800-222-01-57  
E-mail: [support@aqara.ru](mailto:support@aqara.ru)  
С информацией о сертификатах и декларациях  
можно ознакомиться на сайте [www.aqara.ru/cert](http://www.aqara.ru/cert).